



ویژگی ها:

- < پشتیبانی از بازه فرکانسی 11 تا 38 گیگاهرتز
- < ظرفیت انتقال اطلاعات تا 500Mbps کاملاً دوطرفه
- < مناسب برای داخل ساختمان و فضاهای باز
- < مودم رومیزی و یا رکمونت با ارتفاع 1U
- < قابلیت تغییر مدولاسیون

مشخصات فنی

DragonWave – AirPair

11-13-15-18-23-24-26-28-38GHz	بازه فرکانسی
----	مدولاسیون
در جریان پایان، ۵ ثانیه طول فواید کشید	Modulation Shifting
10 تا 500Mbps - دوطرفه (Full Duplex)	ظرفیت
دارد (فقط برای پورت های گیگابیت)	کنترل جریان
SNMP Traps , Enterprise MIB	آلارم
OpenView SNMP (فقط برای مدیریت شبکه)	سازگاری با NMS
3 سطح Authentication	امنیت
وب، SSL، HTTP	نمونه تنظیم و مدیریت
50W (معمولی) – 70W (مدل High Power)	توان مصرفی
110 تا 240 ولت	ولتاژ دریافتی
2x19 cm (رادیو بدون آنتن)	ابعاد دستگاه
40x19.6x8.1 cm (مودم رومیزی)	
4.3x25.4x42.5 cm (مودم رک مونت)	



« ادامه مشخصات فنی:

DragonWave – AirPair

مشخصات فنی

3.2 کیلوگرم (رادیو بدون آنتن)	■ وزن
5.4 کیلوگرم (مودم رومیزی)	
4.1 کیلوگرم (مودم رک مونت)	
-40C..+50C (رادیو و مودم)	■ محدوده دمای کارکرد
0C..+50C (مودم)	
100% (متراکم)	■ رطوبت مجاز