

... NETWORKING

MIKROWAN >> MikroWAN >> No Antenna >> Model: MW6800N



« ویژگی ها:

- ◀ رادیوی دو پولاریزیشن با استاندارد 802.11a/n
- ◀ کارت وایرلس با توان خروجی 27dBm
- ◀ پشتیبانی از سرویس 3G
- ◀ پوشش دهی سیگنال تا 50 کیلومتر
- ◀ دارای اسلات micro SD
- ◀ وابسته به آنتن
- ◀ RouterOS با مجوز Level 5

MikroWAN – MW6800N

مشخصات فنی

Atheros AR7161	مدل CPU
680MHz	سرعت CPU
256MB	حافظه (RAM)
ندارد	حافظه ی ذخیره سازی (NAND)
ندارد	تعداد پورت شبکه 10/100
1	تعداد پورت شبکه 10/100/1000
1	تعداد رادیو (RF)
2 کانکتور اتصال آنتن از نوع N-Type	کانکتورها
802.11a/n	استانداردهای وایرلس
----	توان کارت وایرلس در باند 2
27dBm	توان کارت وایرلس در باند 5
----	توان آنتن
20MHz, 40MHz	پهنای باند کانال

... NETWORKING

MIKROWAN >> MikroWAN >> No Antenna >> Model: MW6800N



« ادامه مشخصات فنی:

MikroWAN – MW6800N

مشخصات فنی

----	بازه فرکانسی در باند 2
4920-6100MHz	بازه فرکانسی در باند 5
فودکار توسط DFS, بر اساس مقررات کشورها	انتخاب فرکانس
QAM-16, QAM-64, BPSK, OFDM, QPSK	مدولاسیون رادیو
وابسته به آنتن, بیش از ۵۰ کیلومتر	محدوده آنتن دهی
۱۲ تا ۳۲ ولت	ولتاژ دریافتی
16W	توان مصرفی
-20C..+65C	محدوده دمای کارکرد
295x265x95mm	ابعاد برد
MAC آدرس فیلترینگ ایجاد محدودیت در دسترسی به لیست کنترل استاندارد 128 WEP و 64 بیت استاندارد (802.1X, EAP, MIC, TKIP, AES-CCM) WPA/WPA2 انتقال دیتا توسط تونل های IPsec, VPLS, GRE, EOIP, امکان مخفی کردن SSID	امنیت
MikroTik RouterOS	نسخه سیستم عامل
Level 5 License	مجوز RouterOS